

SR65 DI

ЛИСТЫ ДАННЫХ



Бинарный модуль радиосвязи для передачи состояний двоичного переключения. Состояние цифрового входа отправляется по электронной почте EnOcean на соответствующие удаленные станции в сети EnOcean. Часто используется в качестве генератора сигналов для ночного или ЭКО/комфортного переключения.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Передача данных	возможна конфигурация через airConfig
Напряжение питания	солнечная батарея, внутренний суперконденсатор, Батарейка LS14250 (3,6 V)
Интервалы измерений	WakeUp время = 100 сек. (стандарт), цикл принудительной передачи (Heartbeat Zyklus) = каждые 10-ть WakeUp, параметрируется через airConfig
Входа	1x вход для беспотенциального контакта, сопротивление контакта max. 1000 Ω
Корпус	РА6.6, чисто-белый, верхняя часть PC, прозрачный, с быстроснимающейся крышкой
Степень защиты	IP65 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	-25..+65 °C, max. 85% rH без постоянной конденсации
Объем поставки	1x Батарейка LS14250
Примечания	для использования Software (бесплатно с сайта) необходим EnOcean-USB-адаптер, смотри адаптер airScan (Art.-Nr. 566704 для 868 MHz)

**Беспроводный бинарный модуль**

ES2

описание продукта	арт.
SR65 DI	267731

Аксессуары

AS1

описание продукта	арт.	штука
Батарейка LS14250	315098	☉
airConfig (бесплатная с помощью www.thermokon.de)		
USB-адаптер с двухсторонним интерфейсом EnOcean для airConfig/airScan (включ. лицензия - цена нетто)	566704	☉