

## ПУ ATV



### Преимущества

Управления частотным преобразователем ATV212.  
Дистанционный пуск/останов вентилятора.

### Применение

Пульт управления ПУ ATV предназначен для работы с частотным преобразователем ATV212.  
С помощью пульта управления возможно включать/выключать частотный преобразователь и изменять скорость вращения двигателя вентилятора.  
Регулирование ведется от частоты 25 до 50 Гц.  
Пульт ПУ ATV применяется для дистанционного управления частотным преобразователем ATV212.

### Технические характеристики

Сопротивление переменного резистора: 15 кОм;  
Диапазон регулирования частоты: 25 - 50 Гц;  
Рабочая температура: от 0 до 40 °С;  
Класс защиты: IP20;  
Габаритные размеры: 82x82x67 мм;  
Вес: 0,15 кг;  
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 2,5 мм<sup>2</sup>;  
Усилие затяжки: 0,3 Н\*м.

### Описание работы

Включение ATV212 производится нажатием на кнопку PUSH. Выключение - при повторном нажатии на кнопку.

Для правильной работы с ПУ ATV частотный преобразователь ATV212 должен быть предварительно запрограммирован (предыдущая страница каталога).

Частота вращения двигателя вентилятора (от 25 до 50 Гц) задается поворотом ручки пульта управления.

Пульт ПУ ATV может быть установлен на дверце щита управления или на стену недалеко от вентилятора.

Длина соединительных проводов от преобразователя до пульта управления должна быть не более 12 метров.

### Габаритные размеры

