

SRC-AO Dim

ЛИСТЫ ДАННЫХ 



Исполняющее подрозеточное приемное устройство (актуатор) с двухсторонним интерфейсом EnOcean для преобразования значения беспроводных выключателей в аналоговый сигнал с 1x 0..10 V или 2x 0..10 V (функция димирования). Устройство может быть спарено с макс. 32-я радио выключателями.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходное напряжение	V: 1x 0..10 V, VV: 2x 0..10 V
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Антенна	внутренняя приемная антенна
Передача данных	односторонняя
Приемные каналы	32 (Rx)
Напряжение питания	15..24 V = (±10%) или 24 V ~ (±10%) SELV
Потребляемая мощность	в среднем 1 W (24 V =) 1,5 VA (24 V ~)
Функции	V: 1-н канал диммирования освещения, VV: 2-а канала диммирования освещения
Корпус	ABS, красный
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	-20..+60 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	в стандартный подрозетник (Ø=68 mm, глубиной не менее 45 mm)



Приемник – Диммер 0..10 V

ES2

описание продукта	арт.
SRC-AO Dim V	499606
SRC-AO Dim VV	502931