

SRC-AO Multi

ЛИСТЫ ДАННЫХ



Исполняющее подрозеточное приемное устройство (актуатор) с интерфейсом EnOcean для преобразования значения выборочного байта беспроводных датчиков в аналоговый выход (прямолинейное преобразование). Возможные варианты исполнения с 1-м или 2-я выходами 0..10V.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходное напряжение	V: 1x 0..10 V, VV: 2x 0..10 V
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Антенна	внутренняя приемная антенна
Передача данных	односторонняя
Приемные каналы	на канал 1 (Rx)
Напряжение питания	15..24 V = ($\pm 10\%$) или 24 V ~ ($\pm 10\%$) SELV
Потребляемая мощность	в среднем 1 W (24 V =) 1,5 VA (24 V ~)
Функции	одно значение датчика на выход (к примеру температура, уставка, влажность, позиционирование, Dim-значение)
Корпус	ABS, красный
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	-20..+60 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	в стандартный подрозетник ($\varnothing=68$ mm, глубиной не менее 45 mm)



Приемник – Мультифункциональный-Актор 0..10 V

ES2

описание продукта	арт.
SRC-AO Multi V	508315
SRC-AO Multi VV	508322